Wireless Transmitter and Receiver 2-in-1

User Manual

EN: User Manual
ZH:用户手册
DE: Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
IT: Manuale d'uso
FR: Manuel de l'Utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용자 매뉴얼

※Both B03 and B03Pro are applicable to this manual.

Model:B03/B03XX

Product overview & Basic operation



Basic operation

Button	Function	Operation
LL / HD	Low latency mode	Slide to LL to enter low latency mode.
	High definition mode	Slide to HD to enter high definition mode.
Mode TX / RX	Transmitter mode	Slide to TX to enter transmitting + bypass mode.
	Receiver mode	Slide to RX to enter receiving mode.
	Bypass mode	Slide to "Bypass" to enter Bypass mode.
⏻	Enter pairing mode	Hold this button for about 2 seconds.
	Reconnect	Short press once.
	Restored factory default settings	Hold this button for about 10 seconds. All the LED flashes together twice.
⊖	Volume down/ Previous song	In AUX audio mode, short press once (TX mode doesn't support).
⊕	Volume up/ Next song	In AUX audio mode, short press once. (TX mode doesn't support).
⏻	Power on Power off	Short press ⏻ to power on Press and hold ⏻ 1 second to power off

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Status indicators



Indicator	Status
RX	In receiving mode
	Flashes Blue and Red alternately to indicate B03/B03Pro in pairing mode
TX	In transmitting + bypass mode.
	Flashes Blue and Red alternately to indicate B03/B03Pro in pairing mode
Bypass	Bypass mode
LL	Connected with aptX low latency or Fast stream codec
HD	Connected with aptX HD codec
AD	Connected with aptX adaptive codec
SBC	Connected with SBC codec
APTX	Connected with APTX codec
	Device 1 is connected
	Device 2 is connected

Note: If B03/B03Pro fail to pair, hold ⏻ button for 2s to enter pairing mode.
Pair with the second device
• Set second headphones/speaker to pairing mode.
• Set B03/B03Pro to pairing mode again, hold the ⏻button for 2s until the TX LED flashes Blue and Red.
• Wait until connected.

As a Wireless Transmitter(TX mode)

1 Connect B03/B03Pro to supply power & Connect audio cable to TV



Bluetooth & Wired Simultaneous Support
In TX mode, B03/B03Pro supports transmitter + bypass mode at the same time, you can hear from Bluetooth headphones and Wired Soundbar / speaker simultaneously. This allows the headphones user to listen at a different volume level.
NOTE: Bypass can only work with the same type of input/output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

As a Wireless Receiver (RX mode)

1 Connect B03/B03Pro to supply power & Connect audio cable to speaker

NOTE:
Receiver mode does not support aptX-LL

Bypass mode (Non-Bluetooth)

1 Connect B03/B03Pro to supply power & Connect audio cable to speaker and TV



Note: 1. Bypass mode = Direct cable connection.
2. Bypass can only works with the same type of input/output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

Quick User Guide for B03/B03Pro

English

As a Wireless Transmitter (TX Mode)
1. Supply power for IMI B03/B03Pro with an power adapter and USB charging cable.
2. Short press ⏻ button to power on.
3. Slide the mode switch to **TX** side.
4. Using IMI B03/B03Pro for the first time, it auto-enters the pairing mode once power on (red & blue lights flash alternately), if not, get it to pairing mode by pressing the ⓑ button for 2 seconds.
5. Set your Bluetooth headphone to pairing mode (Make sure the headphone is not paired with other device automatically).
6. Wait for the pairing to succeed, you will see a solid blue on ⓑ, indicator.
7. Connect the **AUDIO OUT** jack of your TV to the **3.5mm in/Optical in** jack of B03/B03Pro.

As a Wireless Receiver (RX mode)
1. Supply power for IMI B03/B03Pro with an power adapter and USB charging cable.
2. Short press ⏻ button to power on.
3. Slide the mode switch to **RX** side.
4. Using IMI B03/B03Pro for the first time, it auto-enters the pairing mode once power on (red & blue lights flash alternately), if not, get it to pairing mode by pressing the ⓑ button for 2 seconds.
5. Turn on the Bluetooth of your phone, and tap "B03"/"B03Pro"on the Bluetooth page of your phone/other device to connect.
6. Wait for the pairing to succeed, you will see a solid blue on ⓑ, indicator.
7. Connect the **AUDIO IN** jack of your speaker/home stereo to the **3.5mm Out/Optical Out** ack of B03/B03Pro.

Bypass mode (Non-Bluetooth mode)
1. Supply power for IMI B03/B03Pro with an power adapter and USB charging cable.
2. Short press ⏻ button to power on.
3. Slide the mode switch to **Bypass** side.
4. Connect the **AUDIO OUT** jack of your TV to the **3.5mm in/Optical in** jack of B03/B03Pro.
5. Connect the **AUDIO IN** jack of your speaker/home stereo to the **3.5mm Out/ Optical Out** jack of B03/B03Pro.

Important Notice:
1. Make sure your (TV) output works. AUX test with earphones.
2. Does NOT support Dolby / DTS when transmitting with optical cable.
3. Bypass can only works with the same type of input / output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

Bluetooth & Wired Simultaneous Support
The unique"TX" feature allows the transmitter and your sound bar to share the same optical or headphone port on the TV and have audio played through BOTH the soundbar and the Bluetooth headphones at the same time.Please make sure that you use the same type of input / output.

B03/B03Pro快速使用指南

简体中文

作为无线发送器（TX模式）
1. 使用电源适配器和USB充电线为 1Mii B03/B03Pro 供电。
2. 短按 ⏻ 按键开机。
3. 将模式开关推到 **TX** 侧。
4. 首次使用 1Mii B03/B03Pro，开机后自动进入配对模式（红蓝灯交替闪烁），如未进入配对模式，请长按 ⓑ 键 2 秒进入配对模式。
5. 将蓝牙耳机设置为配对模式（确保耳机未自动与其他设备配对）。
6. 等待配对成功，您将看到 ⓑ，指示灯亮起蓝色。
7. 将电视的 **AUDIO OUT** 插孔连接到 B03/B03Pro 的 **3.5mm in/Optical in** 插孔。

作为无线接收器（RX模式）
1. 使用电源适配器和 USB 充电线为 1Mii B03/B03Pro 供电。
2. 短按 ⏻ 按键开机。
3. 将模式开关推到 **RX** 侧。
4. 首次使用 1Mii B03/B03Pro，开机后自动进入配对模式（红蓝灯交替闪烁），如未进入配对模式，请长按 ⓑ 键 2 秒进入配对模式。
5. 打开手机蓝牙，在手机/其他设备的蓝牙页面点击 "B03" / "B03Pro" 进行连接。
6. 等待配对成功，您将看到 ⓑ，指示灯亮起蓝灯。
7. 将音频/家用音响的 **AUDIO IN** 插孔连接到 B03/B03Pro 的 **3.5mm Out/Optical Out** 插孔。

Bypass模式（非蓝牙模式）
1. 使用电源适配器和 USB 充电线为 1Mii B03/B03Pro 供电。
2. 短按 ⏻ 键开机。
3. 将模式开关推到 **Bypass** 侧。
4. 将电视的 **AUDIO OUT** 插孔连接到 B03/B03Pro 的 **3.5mm in/Optical in** 插孔。
5. 将音频/家用音响的 **AUDIO IN** 插孔连接到 B03/B03Pro 的 **3.5mm Out/Optical Out** 插孔。

注意事项：
1. 确保您的（电视）输出有效。使用耳机进行AUX测试。
2. 使用光纤传输时不支持 Dolby / DTS。
3. Bypass只能使用相同类型的输入/输出，即AUX输入到AUX输出或OPT输入到OPT输出。

蓝牙和有线同时支持
B03/B03Pro支持用户同时使用蓝牙和有线连接，允许用户将B03/B03Pro连接电视和音箱（或其他声音设备）之间，以共享电视上相同的光学/音频输出端口，同时能够通过两者获得音频设备同时进行。这允许耳机用户以不同的音量收听。

Schnellanleitung für B03/B03Pro

Deutsch

Als drahtloser Sender (TX-Modus)
1. Versorgen Sie IMI B03/B03Pro mit einem Netzteil und einem USB-Ladekabel mit Strom.
2. Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Schieben Sie den Modusschalter auf die **TX**-Seite.
4. Wenn Sie IMI B03/B03Pro zum ersten Mal verwenden, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus, sobald es eingeschaltet wird (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd). Wenn nicht, bringen Sie es in den Kopplungsmodus, indem Sie die ⓑ-Taste 2 Sekunden lang drücken.
5. Schalten Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer in den Kopplungsmodus (Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht automatisch mit einem anderen Gerät gekoppelt wird).
6. Warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich war. Die ⓑ, +Anzeige leuchtet durchgehend blau.
7. Verbinden Sie die **AUDIO OUT-Buchse** Ihres Fernsehgeräts mit der **3.5-mm-in/Optical In-Buchse** von B03/B03Pro.

Als drahtloser Empfänger (RX-Modus)
1. Versorgen Sie IMI B03/B03Pro mit einem Netzteil und einem USB-Ladekabel mit Strom.
2. Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Schieben Sie den Modusschalter auf die **RX**-Seite.
4. Wenn Sie IMI B03/B03Pro zum ersten Mal verwenden, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus, sobald es eingeschaltet wird (rote und blaue Lichter blinken abwechselnd). Wenn nicht, bringen Sie es in den Kopplungsmodus, indem Sie die ⓑ-Taste 2 Sekunden lang drücken.
5. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Telefon ein und tippen Sie auf der Bluetooth-Seite Ihres Telefons/anderen Geräts auf „B03"/„B03Pro" um eine Verbindung herzustellen.
6. Warten Sie, bis die Kopplung erfolgreich war. Die Anzeige „ⓑ, " leuchtet durchgehend blau.
7. Verbinden Sie die Buchse „**AUDIO IN**" Ihres Lautsprechers/Ihrer Stereoanlage mit der **3.5-mm-Buchse „Out/Optical Out"** von B03/B03Pro.

Bypass-Modus (Nicht-Bluetooth-Modus)
1. Versorgen Sie IMI B03/B03Pro mit einem Netzteil und einem USB-Ladekabel mit Strom.
2. Drücken Sie kurz die ⏻-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Schieben Sie den Modusschalter auf die **Bypass**-Seite.
4. Verbinden Sie die **AUDIO OUT-Buchse** Ihres Fernsehers mit der **3.5mm-in/Optical In-Buchse** von B03/B03Pro.
5. Verbinden Sie die **AUDIO IN-Buchse** Ihres Lautsprechers/Ihrer Stereoanlage mit der **3.5mm-Out/Optical Out-Buchse** von B03/B03Pro.

Wichtiger Hinweis:
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr (TV) Ausgang gültig ist. AUX-Test mit Kopfhörern.
2. Unterstützt Dolby / DTS unter OPT nicht.
3. Bypass für AUX zu AUX & OPT zu OPT & AUX zu OPT.

Bluetooth & Wired Simultaneous Support
Mit B03/B03Pro kann der Benutzer Bluetooth & Wired Simultaneous verwenden, Der B03/B03Pro kann zwischen dem Fernsehgerät und der Soundbar (oder dem Soundsystem) platziert und angeschlossen werden, um denselben optischen/Audioausgangsanschluss am Fernsehgerät zu nutzen und gleichzeitig Audio über beide zu empfangen Geräte gleichzeitig. Dadurch kann der Kopfhörerbenutzer mit einer anderen Lautstärke hören.

Guida all'uso veloce di B03/B03Pro

Español

Como transmisor inalámbrico (modo TX)
1. Suministre energía para IMI B03/B03Pro con un adaptador de corriente y un cable de carga USB.
2. Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
3. Deslice el interruptor de modo hacia el lado **TX**.
4. Al usar IMI B03/B03Pro por primera vez, ingresa automáticamente al modo de emparejamiento una vez que se enciende (las luces roja y azul parpadean alternativamente); de lo contrario, acceda al modo de emparejamiento presionando el botón ⓑ durante 2 segundos.
5. Configure sus auriculares Bluetooth en modo de emparejamiento (asegúrese de que los auriculares no estén emparejados con otro dispositivo automáticamente).
6. Espere a que el emparejamiento se realice correctamente; verá un azul fijo en el indicador ⓑ.
7. Conecte la toma **AUDIO OUT** de su televisor a la toma de entrada de **3.5 mm/entrada óptica** de B03/B03Pro.

Como receptor inalámbrico (modo RX)
1. Suministre energía para IMI B03/B03Pro con un adaptador de corriente y un cable de carga USB.
2. Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
3. Deslice el interruptor de modo hacia el lado **RX**.
4. Al usar IMI B03/B03Pro por primera vez, ingresa automáticamente al modo de emparejamiento una vez que se enciende (las luces roja y azul parpadean alternativamente); de lo contrario, acceda al modo de emparejamiento presionando el botón ⓑ durante 2 segundos.
5. Encienda el Bluetooth de su teléfono y toque "B03"/"B03Pro" en la página Bluetooth de su teléfono/otro dispositivo para conectarse.
6. Espere a que el emparejamiento se realice correctamente; verá un azul fijo en el indicador ⓑ.
7. Conecte la toma **AUDIO IN** de su altavoz/estéreo doméstico a la toma de salida de **3.5 mm/salida óptica** de B03/B03Pro.

Modo de derivación (modo sin Bluetooth)
1. Suministre energía para IMI B03/B03Pro con un adaptador de corriente y un cable de carga USB.
2. Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
3. Deslice el interruptor de modo al lado de **Bypass**.
4. Conecte la toma **AUDIO OUT** de su televisor a la toma de entrada de **3.5 mm/entrada óptica** de B03/B03Pro.
5. Conecte la toma **AUDIO IN** de su altavoz/estéreo doméstico a la toma de salida de **3.5 mm/salida óptica** de B03/B03Pro.

Note importanti:
1. Assicurati che l'uscita (TV) sia valida. Test AUX con auricolari.
2. NON supporta Dolby / DTS in OPT.
3. Bypass serve per AUX ad AUX & OPT a OPT & AUX ad OPT.

Supporta simultaneo Bt wireshi e cablato
B03/B03Pro consente all'utente di utilizzare il Bluetooth e il cablaggio simultaneo, consente all'utente di posizionare e collegare il B03/B03Pro tra la TV e la soundbar (o il sistema audio) per condividere lo stesso porta di uscita ottica / audio sulla TV per ascendo in grado di ottenere l'audio attraverso entrambi dispositivi contemporaneamente. Ciò consente all'utente delle cuffie di ascoltare a un livello di volume diverso.

Guia rápida del usuario para B03/B03Pro

Italiano

Come trasmettitore wireless (modalità TX)
1. Alimenta IMI B03/B03Pro con un adattatore e un cavo di ricarica USB.
2. Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
3. Far scorrere l'interruttore della modalità sul lato **TX**.
4. Utilizzando IMI B03/B03Pro per la prima volta, entra automaticamente in modalità di accoppiamento una volta acceso (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente), in caso contrario, portalo in modalità di accoppiamento premendo il pulsante ⓑ per 2 secondi.
5. Imposta le cuffie Bluetooth in modalità di accoppiamento (assicurati che le cuffie non siano accoppiate automaticamente con un altro dispositivo).
6. Attendi che l'accoppiamento abbia successo, vedrai un blu fisso sull'indicatore ⓑ.
7. Collegare il jack **AUDIO OUT** del televisore al jack da **3.5 mm di ingresso /ingresso ottico** di B03/B03Pro.

Come ricevitore wireless (modalità RX)
1. Alimenta IMI B03/B03Pro con un alimentatore e un cavo di ricarica USB.
2. Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
3. Far scorrere l'interruttore della modalità sul lato **RX**.
4. Utilizzando IMI B03/B03Pro per la prima volta, entra automaticamente in modalità di accoppiamento una volta acceso (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente), in caso contrario, portalo in modalità di accoppiamento premendo il pulsante ⓑ per 2 secondi.
5. Attiva il Bluetooth del tuo telefono e tocca "B03"/"B03Pro" nella pagina Bluetooth del tuo telefono/altro dispositivo per connetterti.
6. Attendi che l'accoppiamento abbia esito positivo, vedrai un blu fisso sull'indicatore ⓑ.
7. Collegare il jack **AUDIO IN** dell'altoparlante/stereo di casa al jack da **3.5 mm di uscita/uscita ottica** di B03/B03Pro.

Modalità bypass (modalità non Bluetooth)
1. Alimenta IMI B03/B03Pro con un alimentatore e un cavo di ricarica USB.
2. Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
3. Far scorrere l'interruttore della modalità sul lato **Bypass**.
4. Collegare il jack **AUDIO OUT** del televisore al jack da **3.5 mm di ingresso /ingresso ottico** di B03/B03Pro.
5. Collegare il jack **AUDIO IN** dell'altoparlante/stereo di casa al jack da **3.5 mm di uscita/uscita ottica** di B03/B03Pro.

Avviso importante:
1. Assicurarsi che l'uscita (TV) sia valida. Prueba AUX con auriculares.
2. NO es compatible con Dolby / DTS bajo OPT.
3. Bypass para salida AUX a AUX & ÓPTICA a ÓPTICA & AUX y ÓPTICA.

Bluetooth y soporte simultáneo con cable
B03/B03Pro permite al usuario usar el Bluetooth y el cableado simultáneo, le permite al usuario colocar y conectar el B03/B03Pro entre el televisor y la barra de sonido (o sistema de sonido) para compartir el mismo puerto de salida óptico / audio en el televisor mientras puede obtener audio a través ottraveso entrambi dispositivi contemporaneamente. Ciò consente all'utente delle cuffie di ascoltare a un livello di volume diverso.

Guide de l'utilisateur rapide pour B03/B03Pro

Français

En tant qu'émetteur sans fil (mode TX)
1. Alimentez Ie IMI B03/B03Pro avec un adaptateur secteur et un câble de chargement USB.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
3. Faites glisser le commutateur de mode vers le côté **TX**.
4. En utilisant IMI B03/B03Pro pour la première fois, il entre automatiquement en mode d'appairage une fois allumé (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement), sinon, passez-le en mode d'appairage en appuyant sur le bouton ⓑ pendant 2 secondes.
5. Mettez vos écouteurs Bluetooth en mode d'appairage (assurez-vous que le casque n'est pas automatiquement appairé à un autre appareil).
6. Attendez que l'appairage réussisse, vous verrez un indicateur bleu fixe sur l'indicateur ⓑ.
7. Connectez la prise **AUDIO OUT** de votre téléviseur à la prise **3.5 mm in/Optical In** du B03/B03Pro.

En tant que récepteur sans fil (mode RX)
1. Alimentez Ie IMI B03/B03Pro avec un adaptateur secteur et un câble de chargement USB.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
3. Faites glisser le commutateur de mode vers le côté **RX**.
4. En utilisant IMI B03/B03Pro pour la première fois, il entre automatiquement en mode d'appairage une fois allumé (les voyants rouge et bleu clignotent alternativement), sinon, passez-le en mode d'appairage en appuyant sur le bouton ⓑ pendant 2 secondes.
5. Activez le Bluetooth de votre téléphone et appuyez sur « B03 »/« B03Pro » sur la page Bluetooth de votre téléphone/autre appareil pour vous connecter.
6. Attendez que l'appairage réussisse, vous verrez un bleu fixe sur l'indicateur ⓑ.
7. Connectez la prise **AUDIO IN** de votre haut-parleur/chaîne stéréo à la prise **3.5 mm Out/Optical Out** du B03/B03Pro.

Mode bypass (mode non Bluetooth)
1. Alimentez Ie IMI B03/B03Pro avec un adaptateur secteur et un câble de chargement USB.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
3. Faites glisser le commutateur de mode vers le côté **Bypass**.
4. Connectez la prise **AUDIO OUT** de votre téléviseur à la prise **3.5 mm in/Optical In** du B03/B03Pro.
5. Connectez la prise **AUDIO IN** de votre haut-parleur/chaîne stéréo à la prise **3.5 mm Out/Optical Out** du B03/B03Pro.

Notes importantes:
1. Assurez-vous que votre sortie (TV) est valide. Test AUX avec écouteurs.
2. Ne prend pas en charge Dolby / DTS sous OPT.
3. Contourner pour AUX vers AUX et OPT pour OPT et AUX pour OPT.

Assistance simultanée Bluetooth et fibre
B03/B03Pro permet à l'utilisateur d'utiliser le Bluetooth et le fibre simultanément, permet à l'utilisateur de placer et de connecter le B03/B03Pro entre le téléviseur et la barre de son (ou le système audio) pour partager le même port de sortie optique / audio sur le téléviseur tout en étant en mesure d'obtenir du son via les deux appareils simultanément. Cela permet à l'utilisateur du casque d'écouter à un niveau de volume différent.

のクイックユーザーガイドB03/B03Pro

日本語

ワイヤレス送信機として（TXモード）
1. 電源アダプターとUSB充電ケーブルを使用して、1Mii B03/B03Proに電源を供給します。
2. ⏻ ボタンを短く押して電源を入れます。
3. モードスイッチを**TX**側にスライドします。
4. 1Mii B03/B03Proを初めて使用する場合、電源を入れると自動的にペアリングモードになります（赤と青のライトが交互に点滅します）。そうでない場合は、ⓑ ボタンを2秒間押してペアリングモードにします。
5. Bluetoothヘッドフォンをペアリングモードに設定します（ヘッドフォンが他のデバイスと自動的にペアリングされないことを確認してください）。
6. ペアリングが成功するまで待ちます。ⓑ インジケーターが青く点灯します。
7. テレビの**AUDIO OUT** ジャックをB03/B03Pro**の3.5mm in/Optical in** ジャックに接続します。

ワイヤレスレシーバーとして（RXモード）
1. 電源アダプターとUSB充電ケーブルを使用して、1Mii B03/B03Proに電源を供給します。
2. ⏻ ボタンを短く押して電源を入れます。
3. モードスイッチを**RX**側にスライドします。
4. 1Mii B03/B03Proを初めて使用する場合は、電源を入れると自動的にペアリングモードになります（赤と青のライトが交互に点滅します）。ペアリングモードになるまで、ⓑ ボタンを2秒間押してペアリングモードにします。
5. 携帯電話の Bluetooth をオンにし、携帯電話または他のデバイスの Bluetooth ページで「B03」/「B03Pro」をタップして接続します。
6. ペアリングが成功するまで待ちます。ⓑ インジケーターが青色に点灯します。
7. スピーカー/ホームステレオの**AUDIO IN** ジャックを B03/B03Pro の **3.5mm Out/Optical Out** ジャックに接続します。

バイパスモード（非 Bluetooth モード）
1. 電源アダプターとUSB充電ケーブルを使用して、1Mii B03/B03Proに電源を供給します。
2. ⏻ ボタンを短く押して電源を入れます。
3. モードスイッチをバイパス側にスライドします。
4. テレビの**AUDIO OUT** ジャックを B03/B03Pro の **3.5mm in/Optical in** ジャックに接続します。
5. スピーカー/ホームステレオの**AUDIO IN** ジャックを B03/B03Proの**3.5mm Out/Optical Out** ジャックに接続します。

重要なお知らせ：
1. ご利用のテレビの音源アウトプットが機能することを確認してください。ヘッドホンでAUXをテストします。
2. OPTで音声モードの場合、Dolby / DTSというサウンドエフェクト（音響効果）をサポートしません。
3. 有線音声モードがAUXからAUX & OPTからOPT & AUXからOPTをサポートします。

Bluetooth と有線の同時サポート
B03/B03Proを使用すると、ユーザーはBluetoothと有線の同時使用が可能になり、B03/B03Proを TVとサウンドバー（またはサウンドシステム）の間に配置して接続することで、TVの同じ光/音声出力ポートを共有し、両方から音声を取得できます。同時にデバイス。これにより、ヘッドフォンのユーザーは別の音量レベルで聞くことができます。

빠른 사용자 가이드 B03/B03Pro

한국어

무선 송신기(TX 모드)
1. 제공된 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 1Mii B03/B03Pro에 전원을 공급합니다.
2. ⏻ 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
3. 모드 스위치를 **TX** 측으로 밉니다.
4. 최초 사용 시 1Mii B03/B03Pro는 전원 켜면 페어링 모드로 들어갑니다(빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박임). 그렇지 않은 경우 ⓑ 버튼을 2초 눌러 페어링 모드로 들어갑니다.
5. 블루투스 헤드폰을 페어링 모드로 설정하세요. (헤드폰이 다른 장치와 자동으로 페어링되지 않도록 하세요.)
6. 페어링이 성공할 때까지 기다리면 ⓑ, 표시기에 단색이 계속 표시됩니다.
7. TV의 **AUDIO OUT** 잭을 B03/B03Pro의 **3.5mm 입력/광학 입력** 잭에 연결하세요.

무선 수신기(RX 모드)
1. 전원 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 1Mii B03/B03Pro에 전원을 공급합니다.
2. ⏻ 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
3. 모드 스위치를 **RX** 측으로 밉니다.
4. 1Mii B03/B03Pro를 처음 사용하는 경우 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(빨간색과 파란색 표시등이 번갈아 깜박임). 그렇지 않은 경우 ⓑ 버튼을 2초 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
5. 휴대폰의 블루투스를 켜고 휴대폰/기타 장치의 블루투스 페이지에서 "B03"/"B03Pro"를 탭하여 연결하세요.
6. 페어링이 성공할 때까지 기다리면 ⓑ, 표시기에 단색이 계속 표시됩니다.
7. 스피커/홈 스테레오의 **AUDIO IN** 잭을 B03/B03Pro의 **3.5mm 출력/광 출력** 잭에 연결하세요.

바이패스 모드(非 블루투스 모드)
1. 전원 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 1Mii B03/B03Pro에 전원을 공급합니다.
2. ⏻ 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
3. 모드 스위치를 바이패스(**Bypass**) 측으로 밉니다.
4. TV의 **AUDIO OUT** (빨간) 잭을 B03/B03Pro의 **3.5mm 입력/광학 입력** 잭에 연결하세요.
5. 스피커/홈 스테레오의 **AUDIO IN** 잭을 B03/B03Pro의 **3.5mm 출력/광 출력** 잭에 연결하세요.

중요 사항 :
1. 마음 챙겨야진 음원 출력이 작동하는지 확인하십시오. 헤드폰으로 확인 할을 권장합니다.
2. OPT 음원 모드에서는 Dolby / DTS는 음향 효과 (효과음)을 지원하지 않습니다.
3. 유선 직결 모드가 AUX to AUX & OPT to OPT & AUX to OPT를 지원합니다.

Bluetooth 및 유선 동시 지원
B03/B03Pro을 사용하면 사용자는 Bluetooth와 유선의 동시 사용이 가능하며, B03/B03Pro를 TV와 사운드 바 (또는 사운드 시스템) 사이에 배치하고 연결하여 TV 같은 및 / 오디오 출력 포트를 공유 하고 모두에서 음성을 만들 수 있습니다. 동시에 장치. 그러면 헤드폰의 사용자는 다른 음량으로들을 수 있습니다.

TV Settings

If you want to connect the AUX Audio Out jack of your TV to B03/B03Pro
Please use the 3.5mm AUX audio cable to connect the **AUDIO OUT** jack of your TV to the **3.5mm IN** jack port of the B03/B03Pro.

If you want to connect the Digital Optical Audio Out jack of your TV to B03/B03Pro
Please use the Optical audio cable to connect the Optical **AUDIO OUT** jack of your TV to the **Optical IN** jack of B03/B03Pro.

Go to Settings > Sound > Audio Out > Optical/Digital Out/External Speaker

• Since Bluetooth cannot handle **Dolby/DTS**, you need to go to TV's **SOUND** settings, make sure that the **DIGITAL AUDIO FORMAT** has been set to **PCM** (or **STEREO**) if you see **DOLBY** in the menu, turn it **OFF**.

Now you can stream audio from your TV
If you still can't hear anything through the headphones, please set the **Sound Out/Speaker** setting on your TV to "**Wired headphones**" or "**Headset**".

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE

ANKBIT international hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Warranty

Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal

Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

EU REP
eVeMaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evemaster.com

ref_ju_20250605666
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturer/importer/distributor for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any aftermarket services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible

Operator: Ankbit International Limited
Address: 4B+5F Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: Shenzhen Ankbit Electronics Limited
Address: Building A, Industrial Park, No. 497 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

FCC ID: 2AJJ3R7727 HVIN: B03 IC: 29252-B03

KC ID: R-R-1Mii-B03Pro

MADE IN CHINA

105g铜版纸(单色印刷)
快速指引折页成品尺寸： 121X115mm
（中间对折）

项目名称	RT727Q5	备注	
物料名称	RT727Q5 说明书	版本	VER:2.2
物料编号	07.69R727110	制作	Winson
物料尺寸	121*115mm	日期	2024/07/04